

ANALYSE DES DEFAUTS DU TABLEAU ELECTRIQUE

Affichage du défaut		Cause possible	Contrôles
Voyant chauffage	Voyant sanitaire		
Clignote lentement	Allumé fixe ou éteint	Défaut gaz	Vérifier : robinet gaz, pression gaz, allumage, ionisation, bloc gaz, faisceau.
Clignote lentement	Clignote lentement	Surchauffe	Vérifier : thermostat de surchauffe, faisceau, circulateur, CTN chauffage.
Clignote rapidement	Allumé fixe ou éteint	Court-circuit ou ouverture capteur	Vérifier : CTN chauffage, CTN sanitaire, S.P.O.T.T. (pour C/N GLM), faisceau, circuit de codage.
Allumé fixe ou éteint	Clignote rapidement	Défaut évacuation	Vérifier : pressostat, extracteur et leurs raccordements (C/N GVM), buse, conduits et tirage (C/N GLM).
Clignote lentement	Clignote rapidement	Défaut V.M.C.	Vérifier : débit V.M.C., sonde V.M.C., faisceau.
Clignote rapidement	Clignote rapidement	Forçage	Remettre sélecteur du tableau électrique en position "Norm".
Allumé fixe ou éteint	Clignote 2 Hz	Limiteur sanitaire	Vérifier : CTN sanitaire, détecteur débit.

Tab. 16

Clignote lentement ~ 1 impulsion par seconde
 Clignote 2 Hz~ 2 impulsions par seconde
 Clignote rapidement ~ 4 impulsions par seconde